


Absorption et Dispersion des Ondes

Aubin SIONVILLE

MPI Clemenceau - 2021-2023

Câble coaxial avec pertes

Circuit



Equation des télégraphistes

Équation vérifié par u dans le circuit ci-dessus /

Avec $\tau = \frac{\Lambda \Gamma}{\Lambda g + \Gamma r}$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{rg}{\Lambda \Gamma}}$ et $c_0 = \frac{1}{\sqrt{\Lambda \Gamma}}$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \Lambda \Gamma \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - (g \Lambda + r \Gamma) \frac{\partial u}{\partial t} - g r u = 0$$

$$\underbrace{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c_0^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}}_{\text{D'Alembert}} - \underbrace{\frac{1}{\tau} \frac{\partial u}{\partial t} - \omega_0^2 u}_{\text{Pertes}} = 0$$

Relation de dispersion du câble coaxial avec pertes

$$k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{c_0^2} - j \frac{\omega}{\tau c_0^2}$$

Vecteur d'onde

$$\underline{k}(\omega) = k_r(\omega) + j k_i(\omega)$$

Vitesse de phase

$$v_\varphi \triangleq \frac{\omega}{k_r}$$

Dispersion ?

Un milieu est dispersif si v_φ dépend de la fréquence

Amortissement

($k_i < 0$ pour propagation selon $+\vec{e}_x$)

$$\delta = \frac{1}{|k_i|}$$

Absorption?

Si $k_i \neq 0$ alors il y a absorption
Plus rarement, il peut y avoir amplification

Forme complète de l'onde

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &= \psi_0 e^{-\frac{x}{\delta}} \cos(\omega t - k_r x + \varphi) \\ &= \psi_0 e^{-\frac{x}{\delta}} \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{v_\varphi} \right) + \varphi \right] \end{aligned}$$